




**Taraxacum 88 - S1**  
(60 lamps - lampadine)



3 W




**Wiring by sectors - Collegamento per settori (L1/N1 & L2/N2).**

On/Off 

Wall Mount - Installazione a Parete  
- n.2 Niko 310-01900<sup>1</sup>  
- n.2 Tecnel 7636<sup>2</sup>  
- n.2 Yokis MTV500E  
- n.2 Schalk ETDU2<sup>3</sup>

DIN Rail - Quadro DIN  
- n.2 Eltako EUD12NPN-UC<sup>4</sup>  
- n.2 Eltako EUD12D-UC<sup>5</sup>  
- n.2 Eltako EUD12D-UC<sup>5</sup> +  
n.2 Eltako Slave  
- n.2 Schalk ETD2E<sup>3</sup>


 90 W 90 W

**Bridged wiring - Collegamento con ponte tra i settori.**


On/Off 

Wall Mount - Installazione a Parete  
- Niko 310-01900<sup>1</sup>  
- Tecnel 7636<sup>2</sup>  
- Yokis MTV500E  
- Schalk ETDU2<sup>3</sup>


DIN Rail - Quadro DIN  
- n.1 Eltako EUD12NPN-UC<sup>4</sup>  
- n.1 Eltako EUD12D-UC<sup>5</sup>  
- n.1 Eltako EUD12D-UC<sup>5</sup> +  
n.2 Eltako Slave  
- n.1 Schalk ETD2E<sup>3</sup>

 180 W

**Taraxacum 88 - S2**  
(120 lamps - lampadine)



3 W



**Wiring by sectors - Collegamento per settori (L1/N1 & L2/N2).**


On/Off 

Wall Mount - Installazione a Parete  
- n.2 Niko 310-01900<sup>1</sup>  
- n.2 Tecnel 7636<sup>2</sup>  
- n.2 Yokis MTV500E  
- n.2 Schalk ETDU2<sup>3</sup>

DIN Rail - Quadro DIN  
- n.2 Eltako EUD12NPN-UC<sup>4</sup>  
- n.2 Eltako EUD12D-UC<sup>5</sup>  
- n.2 Eltako EUD12D-UC<sup>5</sup> +  
n.2 Eltako Slave.  
- n.2 Eltako EUD12D-UC<sup>6</sup> +  
n.4 Eltako slave  
- n.2 Schalk ETD2E<sup>3</sup>


 180 W 180 W

**Bridged wiring - Collegamento con ponte tra i settori.**


On/Off 

Wall Mount - Installazione a Parete  
- Yokis MTV500E  
- Schalk ETDU2<sup>3</sup>


DIN Rail - Quadro DIN  
- n.1 Eltako EUD12NPN-UC<sup>4</sup>  
- n.1 Eltako EUD12D-UC<sup>5</sup>  
- n.1 Eltako EUD12D-UC<sup>5</sup> +  
n.4 Eltako Slave.  
- n.1 Schalk ETD2E<sup>3</sup>

 360 W

5 W




**Wiring by sectors - Collegamento per settori (L1/N1 & L2/N2).**


On/Off 


Wall Mount - Installazione a Parete  
- n.2 Tecnel 7636<sup>2</sup>  
- n.2 Schalk ETDU2<sup>3</sup>

DIN Rail - Quadro DIN  
- n.2 Eltako EUD12NPN-UC<sup>4</sup>  
- n.2 Eltako EUD12D-UC<sup>5</sup>  
- n.2 Eltako EUD12D-UC<sup>5</sup> +  
n.2 Eltako Slave.  
- n.2 Schalk ETD2E<sup>3</sup>

 300 W 300 W








**Bridged wiring - Collegamento con ponte tra i settori.**

On/Off 

 600 W

Not Available

## List of compatible dimmers with GLOBOL Lamps - Elenco dimmer compatibili con lampadine GLOBOL

<p>Taraxacum C/W (15 lamps - lampadine)</p> 	<p>3 W</p> 	<p>Wiring L/N - Collegamento L/N</p> <p>On/Off </p>  <p>45W</p>	<p>Wall Mount - Istantazione a Parete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L.Knudsen 10 67 003 861</li> <li>- Bticino L-N-NT4402</li> <li>- L.Knudsen 10 67 003 146</li> <li>- Niko 310-02700</li> <li>- Niko 310-01700</li> <li>- Niko 05-715</li> <li>- Niko 05-703</li> <li>- Jung 254 UDIE 1</li> </ul> <p>DIN Rail - Quadro DIN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finder Type 15.81</li> <li>- Hager EVN002</li> <li>- Hager EVN011</li> </ul>
	<p>5 W</p> 	<p>On/Off </p>  <p>75W</p>	<p>Wiring L/N - Collegamento L/N</p> <p>Wall Mount - Istantazione a Parete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niko 310-02700</li> <li>- Niko 310-01900</li> <li>- Niko 05-703</li> <li>- Jung 254 UDIE 1</li> </ul> <p>DIN Rail - Quadro DIN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finder Type 15.81</li> <li>- Hager EVN002</li> </ul>

### Dimmer settings - Impostazione dimmer

<sup>1</sup> Niko 310-01900: Set to LED2 and adjust the MIN of the trimer at the desired value - Selettore impostato su LED2 e settare il MIN del trimer al livello desiderato;

<sup>2</sup> Tecnel 7636: Set the MIN of the trimer at the desired value - Impostare il MIN del trimer al livello desiderato;

<sup>3</sup> Schalk ETD U2/ETD2E: Set dimm-art to 1, Mode to 2 and MIN dim at MAX - Impostare Dimm-art a 1, Mode a 2 e il dimmeraggio MIN al MAX;

<sup>4</sup> Eltako EUD12NPN-UC: Set to LC1 and dim at MIN - Impostare su LC1 e dimmeraggio al MIN;

<sup>5</sup> Eltako EUD12D-UC: Set LED function to 2 and Min at 40% - Impostare LED function a 2 e il dimmeraggio a 40%;